Ficha Técnica

Parte numero: SAM-V8

• Módulo de terminación de voz SAM-V8

Este módulo de distribución de voz está configurado para hasta 8 enchufes cada uno (estrella configuración) con hasta 4 líneas para servicios básicos de teléfono, fax y módem.

El módulo también incluye una interfaz RJ31X para el sistema de alarma de seguridad y un jack para pruebas y expansión.

Entrada:	4 pares 110 IDC
Salida:	4 pares 110 IDC a 8 tomacorrientes
Alarma:	La toma RJ31X permite el acceso automático de la alarma a la línea 1
Cableado:	T568A SAM-V8